

Link do produktu: <https://www.kup-klucz.pl/pilot-do-bramy-nice-smilo-p-1259.html>



Pilot do bramy - NICE SMILO

Cena brutto	49,00 zł
Cena netto	39,84 zł
Numer katalogowy	pilot Nice 816-04
Częstotliwość	433,92 mhz
Liczba przycisków	2

Opis produktu

Zamiennik pilota do bramy Nice SMILO

Parametry:

- **Częstotliwość 433,92 MHz**
- **Kod zmienny**
- **Zabezpieczenie przed klonowaniem**
- **Zasięg działania 150 - 250 m na wolnej przestrzeni**
- **2 kanały**
- **Zasilanie 12V D.C.**

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA PILOTÓW NICE

- metoda pierwsza (polecana)

1. Naciśnij krótko przycisk w odbiorniku (dioda w odbiorniku zacznie migać).
2. Jednocześnie naciśnij i trzymaj przycisk na pilocie który chcesz zaprogramować (dioda w pilocie musi się świecić przez cały czas programowania).
3. Po kilku sekundach dioda w centralce ZAMIGA szybko 3 razy - w tym momencie puść przycisk pilota.
4. Po około 10 sekundach , centralka wyjdzie z trybu programowania (przestanie migać dioda).
5. Pilot będzie zaprogramowany.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA PILOTÓW NICE

- metoda druga przy użyciu działającego pilota (zalecana w przypadku trudnego dostępu do centrali)

1. Stań w zasięgu urządzenia które ma być obsługiwane przez pilota.
2. Wciśnij na od 6 do 9 sekund przycisk NOWEGO pilota (ten przycisk który chcesz zaprogramować), po tym czasie puszczamy przycisk.
3. Naciskamy powoli 3 razy w odstępach 1 sekundowych przycisk na STARYM pilocie, który ma być przekazany na nowy pilot.
4. Wciskamy 1 raz na ok. 1 sekundę przycisk na NOWYM pilocie , który wcześniej nacisnęliśmy.
5. Pilot będzie zaprogramowany.

Filmik instruktażowy: <https://www.youtube.com/watch?v=HljoSvFuKoM>